



CHEF10A

Centrale HF avec modem intégré et abonnement 10 ans. L'idéal pour l'ouverture des portails avec la télécommande 2 boutons. Gestion à distance en temps réel avec VisiosofWeb

La centrale CHEF est une microcentrale discrète 2 portes HF fonctionnant avec la fréquence 868 MHz. Intégrant un modem de connexion de données pour la gestion à distance des télécommandes pour des accès parkings par exemple, idéale pour les résidences pour tout ouvrir et tout gérer en temps réel via VisiosoftWeb.

Disponible à la vente en novembre 2022

Elle permet la gestion des accès résidents de 2 portes de parking via des télécommandes HF

- Modem fourni avec carte Sim multi opérateurs (Bouygues / Orange / SFR)

Existe aussi en version 2 ans et 15 ans

- Récepteur radio 2 relais (porte 1 / 2 géré en HF uniquement)
- 2 relais d'ouverture permettant l'ouverture différenciée de 2 accès parking
- Compatible avec télécommandes suivantes : réf : MEMOBIP4B (LIDIC : 19731) et réf : BIP2B (LIDIC :xxxxxx)
- Gestion et programmation des télécommandes/badges via le site sécurisé Internet : Visiosoftweb (www.visiosoftweb.com)
- Capacité maximale : 5000 télécommandes
- INT/IP intégré (RS485)
- Mise en service en mode centrale non connectée
- Borniers débrochables (2 Relais , alimentation)
- Voyants de programmation et d'alimentation
- Compatible avec sites Bibus / 2 Voice en GPRS uniquement.
- Pas de gestion de passes dans Visiosoftweb.

Prévoir une alimentation 12 Vcc. (réf. 8500/2).

Compatible avec l'antenne déportée 868 MHz, réf. ANT/868 (LIDIC : 13944)

A utiliser dans certains cas, si centrale mise dans un caisson métallique par exemple.

Les cartes services VIGIK (ex : la Poste, EDF, etc.) ne sont pas compatibles avec la centrale CHEF.

Fabriquée en France.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Caractéristiques

Installation intérieure ou extérieure : IP65

Dimensions (L x l x H) : 154 x 91 x 34,5 mm

IF YOU LOVE YOUR BUILDING